

**Leistung und Kapazität:** FlashSpeed 1500 verfügt über eine starke Ausgangsleistung von 1500W und eine enorme Kapazität von 1548Wh, mit einer maximalen sofortigen Ausgangsleistung von 3000W [V-Beyond Tech]. Eine Stunde bis zur vollen Ladung: FlashSpeed 1500 kann in 1 Stunde mit 1500W AC-Eingang vollständig aufgeladen werden. Es unterstützt auch 400W Solar-Eingang und 200W DC-Eingang.

**Kapazitätserweiterung:** Fügen Sie die zusätzliche Batterie hinzu, um die Kapazität der FlashSpeed 1500 von 1548Wh auf 3096Wh zu verdoppeln und die Laufzeit Ihrer Geräte zu verlängern.

**UPS-Funktion:** FlashSpeed 1500 hat eine Umschaltzeit von <20ms, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für Ihre CPAP-Geräte und den Kühlschrank während Stromausfällen zu gewährleisten.

**Verbessertes stapelbares Design:** Das stapelbare Design von FlashSpeed 1500 ermöglicht die Hinzufügung von Batterien oben drauf, um die Kapazität zu maximieren und den Transport zu erleichtern und Platz zu sparen.

**SuperSafe LiFeBMS-System und LiFePo4-Batterie:** FlashSpeed 1500 verfügt über ein SuperSafe™ LIFEBMS™-System mit 10 Sicherheitsschutzfunktionen und verwendet eine LiFePO4-Batterie, die über 3100 Zyklen halten kann.



**USB-C OUTPUT 100W MAX**

**CAR PORT 12V/10A**

**DC5521 OUTPUT 12V/10A**

**USB-A OUTPUT 18W MAX**

**AC OUTLET 110V/1500W**

**Versorgt 12 Geräte gleichzeitig**

- AC-AUSGANG(X3): 110V/1500W, REINE SINUSWELLE
- DC-AUSGANG(X2): 12V/10A DC5521 ANSCHLUSS
- DC-AUSGANG(X1): 12V/10A AUTO-ZIGARETTENANZÜNDER ANSCHLUSS
- USB-A AUSGANG(X4): 118W SCHNELLLADEANSCHLUSS+ 35V/2.4A ANSCHLÜSSE
- USB-C AUSGANG(X2): 100W SCHNELLLADEANSCHLUSS, INSGESAMT 200W

**NEUE Produktinnovation 2024**



**Leistung und Kapazität:** FlashSpeed 1500 verfügt über eine starke Ausgangsleistung von 1500W und eine enorme Kapazität von 1548Wh, mit einer maximalen sofortigen Ausgangsleistung von 3000W [V-Beyond Tech].

**Eine Stunde bis zur vollen Ladung:** FlashSpeed 1500 kann in 1 Stunde mit 1500W AC-Eingang vollständig aufgeladen werden. Es unterstützt auch 400W Solar-Eingang und 200W DC-Eingang



### Was ist in der Box?



**⚡ 1500W** **🔋 1548Wh** **🔌 12 Anschlüssen**

### Batterieinformation

Kapazität: 1548Wh (Erweiterbar auf 3096Wh)  
Zellenchemie: LiFePO4 (LFP) Batterie

### Allgemein

Gewicht: N.W: 18.8 kg  
Abmessungen: 39.3x28x27cm  
USV-Funktion: Ja  
Durchladung: Ja  
LED-Lichtleistung: 5 Modi (Schwach/Mittel/Stark/Blinken/SOS)

### Ausgang

AC-Ausgang: 3x 230V~50Hz 1500W (3000W Spitze)  
USB-A Ausgang: 3x 5V-2.4A  
Quick Charge 3.0 Ausgang: 1x 18W, 5-3A, 9V-2A, 12V-1.5A  
USB-C Ausgang: 2x PD 100W, 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A  
Auto-Ausgang: 1x 12V-10A  
DC-Ausgang: 2x 12V-10A

### Eingang

AC-Eingang: 100-130V, 1500W Max  
Anderson-Eingang: 30-60V, 400W Max  
DC-Eingang: 12-20V, 200W Max